

JVC




LYT2131-001B-M

HARD DISK CAMERA

GZ-MG750 U

Basic User Guide



Everio

Dear Customers

Thank you for purchasing this JVC product.

Before use, please read the Safety Precautions and Cautions on P.2 and P.28 to ensure safe use of this product.

This product comes with a "Basic User Guide" (this manual) and a "Detailed User Guide".

Detailed User Guide



Explains the ways of shooting in various situations and the useful features.

■ Access the following website on your PC

<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

HDD

micro
SD
HC

DOLBY
DIGITAL
STEREO CREATOR

ENGLISH
SPANISH

Getting Started

Recording

Playback

Copying

Further
Information

Safety Precautions



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

NOTES:

- The rating plate and safety caution are on the bottom and/or the back of the main unit.
- The serial number plate is on the battery pack mount.
- The rating information and safety caution of the AC adapter are on its upper and lower sides.

Caution on Replaceable lithium battery

The battery used in this device may present a fire or chemical burn hazard if mistreated.

Do not recharge, disassemble, heat above 100°C or incinerate.

Danger of explosion or Risk of fire if the battery is incorrectly replaced.

- Dispose of used battery promptly.
- Keep away from children.
- Do not disassemble and do not dispose of in fire.

For USA-California Only

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material – special handling may apply.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

When the equipment is installed in a cabinet or on a shelf, make sure that it has sufficient space on all sides to allow for ventilation (10 cm (3-15/16") or more on both sides, on top and at the rear).

Do not block the ventilation holes.

(If the ventilation holes are blocked by a newspaper, or cloth etc. the heat may not be able to get out.)

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

When discarding batteries, environmental problems must be considered and the local rules or laws governing the disposal of these batteries must be followed strictly.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.

Do not use this equipment in a bathroom or places with water.

Also do not place any containers filled with water or liquids (such as cosmetics or medicines, flower vases, potted plants, cups etc.) on top of this unit. (If water or liquid is allowed to enter this equipment, fire or electric shock may be caused.)

Do not point the lens directly into the sun. This can cause eye injuries, as well as lead to the malfunctioning of internal circuitry. There is also a risk of fire or electric shock.

CAUTION!

The following notes concern possible physical damage to the camcorder and to the user.

Carrying or holding the camcorder by the LCD monitor can result in dropping the unit, or in a malfunction.

Do not use a tripod on unsteady or unlevel surfaces. It could tip over, causing serious damage to the camcorder.

CAUTION!

Connecting cables (Audio/Video, S-Video, etc.) to the camcorder and leaving it on top of the TV is not recommended, as tripping on the cables will cause the camcorder to fall, resulting in damage.

CAUTION:

The mains plug shall remain readily operable.

- Remove the mains plug immediately if the camcorder functions abnormally.

WARNING:

The battery pack, the camcorder with battery installed, and the remote control with battery installed should not be exposed to excessive heat such as direct sunlight, fire or the like.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



If this symbol is shown, it is only valid in the European Union.

Remember that this camcorder is intended for private consumer use only.

Any commercial use without proper permission is prohibited. (Even if you record an event such as a show, performance or exhibition for personal enjoyment, it is strongly recommended that you obtain permission beforehand.)

Trademarks

- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Windows® is either registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Macintosh is a registered trademark of Apple Inc.
- iTunes, iMovie, iPhoto are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- YouTube and the YouTube logo are trademarks and/or registered trademarks of YouTube LLC.
- Other product and company names included in this instruction manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

CAUTION:

- Fire or injury may result if batteries NOT approved by JVC are used. Only use the batteries specified on page 27.
- Please do not pull or bend the AC adapter plug and cable. This may damage the AC adapter.

Make a backup of important recorded data

It is recommended to copy your important recorded data to a DVD or other recording media for storage. JVC will not be responsible for any lost data.

Index

Safety Precautions	2	Playing Back on TV	15
Index	4	▶ Copying	16
Verifying the Accessories	4	Copying Files	16
Names of Parts and Functions	5	Creating Discs with a DVD Writer ...	17
▶ Getting Started	6	Dubbing Files by Connecting to a DVD	20
Charging the Battery Pack	6	Recorder or VCR	20
Grip Adjustment	7	Copying to Computer	21
Clock Setting	8	▶ Further Information	24
▶ Recording	10	Using the Menu	24
Video Recording	10	Recordable Time/Number of Images	25
Still Image Recording	11	Troubleshooting	26
Recording on a microSD card	12	Cautions	28
▶ Playback	14	Specifications	30
Playing Back/Deleting Files on this Unit	14		
.....	14		
▶ Learning About Advanced Operations			

Use the “Detailed User Guide” on your PC to find out more about the advanced operations.

- Access the following address on your PC
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

Verifying the Accessories

AC Adapter
AP-V30U*




Battery Pack
BN-VG107U




USB Cable
(Type A - Mini Type B)




AV Cable



CD-ROM




Basic User Guide
(this manual)



- microSD cards are sold separately.
For details on the types of cards that can be used on this unit, refer to P.12.
- * When using the AC adapter overseas, please prepare a commercially available converter plug for the country or region of visit.

Names of Parts and Functions




- ① Lens/Lens Cover
- ② Light
- ③ Stereo Microphone
- ④ LCD Monitor
Turns the power on/off by opening and closing.
- ⑤ Slider
Selects an image or item.
- ⑥ OK Button
Confirms the selected image or item.
- ⑦ Operation Buttons
Functions differently according to the operation.
- ⑧ Menu (menu) Button (P.24)
- ⑨ Speaker
- ⑩ ACCESS (Access) Lamp
Lights up/blinks during recording or playback.
- ⑪ POWER/CHARGE (Power/Charge) Lamp (P.6)
- ⑫ (Play) Button
Switches between recording and playback modes.
- ⑬ (Video/Still Image) Button
Switches between video and still image modes.
- ⑭ UPLOAD/EXPORT (Upload/Export to iTunes) Button
Recording : Takes videos in YouTube or iTunes format.
Playback : Changes the video to YouTube or iTunes* format.
- ⑮ (Power/Information) Button
Recording : Displays the remaining time as well as the battery power during continuous recording.
Playback : Displays file information.
Press and hold to turn the power on/off while the LCD monitor is opened.
- ⑯ AV Terminal (P.15, P.20)
- ⑰ Zoom/Volume Lever (P.10, P.14)
- ⑱ SNAPSHOT (Still Image Recording) Button (P.11)
- ⑲ USB Terminal (P.23)
- ⑳ DC Terminal (P.6)
- ㉑ START/STOP (Video Recording) Button (P.10)
- ㉒ Lens Cover Switch (P.10)
- ㉓ Grip Belt Release Lever
- ㉔ Grip Belt (P.7)
- ㉕ Tripod Mounting Hole
- ㉖ microSD Card Slot (P.12)
- ㉗ Battery Release Lever (P.6)

Charging the Battery Pack


1 Attach the battery pack.

* The battery pack is not charged at the time of purchase.





- Align the top of the battery with the mark on this unit, and slide in until the battery clicks into place.

■ To detach the battery pack



2 Connect the DC terminal.

Cover




AC Adapter
To AC Outlet
(110V to 240V)

Charging Lamp

3 Plug in the power.

Charging Lamp



Charging in progress:
Blinks
Charging finished:
Goes out


CAUTION

Be sure to use JVC battery packs.


- If you use any other battery packs besides JVC battery packs, safety and performance cannot be guaranteed.
- Charging time: Approx. 1 h 50 m (using supplied battery pack)

* If the battery pack is charged outside the room temperature range of 10°C to 35°C, charging may take a longer time or it may not start.


Grip Adjustment



① Pull back the belt




② Adjust the length




③ Attach the belt

Using as a Hand Strap


Remove the strap and loop it around your wrist. While pressing ①, pull ② and remove the strap.



Press and hold




③



- When attaching the hand strap, insert ③ until it clicks into place.


Clock Setting

- 1** Open the LCD monitor.




- The unit turns on. When the LCD monitor is closed, the unit turns off.

- 2** Select "YES" and touch  when "SET DATE/TIME!" is displayed.





- Slide along the slider to select, then touch the operation buttons to set.

- 3** Set the date and time.




- Use the slider to adjust the year, month, day, hour and minute.
- Touch the operation buttons "←" / "→" to move the cursor.

- 4** After setting the date and time, touch .

- 5** Select the region where you live and touch .

- The city name and time difference is displayed.




NOTE

- Touch the slider and buttons around the screen with your fingers.
 - The slider and buttons do not function if you touch them with your fingernails or with gloves on.
 - The displays on the screen do not work even if you touch them.
 - "SET DATE/TIME!" is displayed when you turn on this unit after it has not been used for a prolonged period.
- Charge this unit for more than 24 hours before setting the clock. (P.6)

■ To reset the clock

Set the clock with "CLOCK ADJUST" from the menu.

- 1 Display the menu.



- 2 Select "CLOCK ADJUST" and touch **OK**.



- 3 Select "CLOCK SETTING" and touch **OK**.




- The subsequent setting operations are the same as steps 3 - 5 on the previous page.

■ To change the display language

The language on the display can be changed.

- 1 Display the menu.



- 2 Select "DISPLAY SETTINGS" and touch **OK**.



- 3 Select "LANGUAGE" and touch **OK**.




- 4 Select the desired language and touch **OK**.
- 5 Touch **MENU**.

Video Recording


You can record without worrying about the setting details by using the auto mode.

Before recording an important scene, it is recommended to conduct a trial recording.

1 Open the lens cover.




2 Select video mode.




Press

3 Check if the recording mode is **A** Auto.

- the mode is **M** Manual, touch the **A/M** button to switch.
- The mode changes between auto and manual with every touch.



Touch




Zooming


4 Start recording.

START / STOP

- Press again to stop.




Press



(Wide angle) (Telephoto)

■ Indications during video recording



Video Quality

Remaining Recording Time

Scene Counter

Recording Media

Battery Indicator

●|| : Record-Standby


●REC : Recording in Progress

NOTE

- The estimated recording time of the supplied battery pack is approximately 1 h 10 m. (P.25)

Reducing Camera Shake (Video Recording)

When the image stabilizer is set, camera shake during recording can be effectively reduced.



- ① : Reduces camera shake.
- ② : Reduces camera shake at wide angle effectively. It is also effective for recording while walking.

NOTE

- It is recommended to set the image stabilizer to off when shooting a subject of little movement with the unit on a tripod.
- Complete stabilization may not be possible if camera shake is excessive.

Still Image Recording

1 Select still image mode.

Press

2 Set the focus on the subject.

Press halfway


Lights up in green when focused

3 Take a still image.

Press fully

PHOTO Lights up during still image recording

■ Indications during still image recording



Recording on a microSD card


When a commercially available microSD card is inserted, recordings can still be made to the card without stopping when the remaining recording time on the hard disk (HDD) runs out.

- * To record to the card, it is necessary to perform media settings. (P.13)
When no card is available, set media settings to "HDD" for recording.

- 1 Press the Power button for more than 2 seconds to turn off this unit.




Press and hold



*Turn off the power of the unit before inserting or removing a card.



- 2 Open the cover.

- 3 Insert a microSD card.



■ To remove the card

Push the card inward once, then pull it out straight.



NOTE

Operations are confirmed on the following microSD cards.


Manufacturer	Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP
Video	Class 4 or higher compatible microSDHC card (4 GB to 8 GB)
Still Image	microSD card (256 MB to 2 GB), microSDHC card (4 GB to 8 GB)

- Using cards other than those specified above may result in recording failure or data loss.

■ To use a microSD card

Recording and playback can be performed on a card when “REC MEDIA FOR VIDEO” or “REC MEDIA FOR IMAGE” of media settings is set to “SD”.

- ① Display the menu.




- ② Select “MEDIA SETTINGS” and touch **OK**.



- ③ Select “REC MEDIA FOR VIDEO” or “REC MEDIA FOR IMAGE”, and touch **OK**.



- ④ Select “SD” and touch **OK**.



■ To use microSD cards that have been used on other devices


Format (initialize) the card using “FORMAT SD CARD” from media settings.

All data on the card will be deleted when it is formatted. Copy all files on the card to a PC before formatting.

- ① Touch **MENU** to display the menu.
 ② Select “MEDIA SETTINGS” with the slider and touch **OK**.
 ③ Select “FORMAT SD CARD” and touch **OK**.



- ④ Select “FILE” and touch **OK**.



- ⑤ Select “YES” and touch **OK**.
 ⑥ After formatting, touch **OK**.

Playing Back/Deleting Files on this Unit

Select and play back the recorded videos or still images from an index screen (thumbnail display). The contents of the media selected in media settings (P.13) are displayed on the index screen.

- 1 Select the playback mode.




- 2 Select video or still image mode.



- 3 Play back a file.

① **Select**




② **Touch**

- Touch to stop.

Volume adjustment

Turn down the volume ← → Turn up the volume



■ To delete unwanted files

① **Select**



② **Touch**

- Select "YES" when the confirmation message appears and touch .

■ To capture a still image during playback

Pause the playback and press the SNAPSHOT button.


■ Usable operation buttons during playback

Display	During video playback	During still image playback
	Playback/pause	Start/pause slideshow
	Stop (returns to thumbnail display)	Stop (returns to thumbnail display)
	Advances to the next video	Advances to the next still image
	Returns to the beginning of the scene	Returns to the previous still image
	Forward search	-
	Reverse search	-
	Forward slow-motion	-
	Reverse slow-motion	-

Playing Back on TV

1 Connect to a TV.

- * Refer also to the instruction manual of the TV.
- Press the Power button for more than 2 seconds to turn off this unit.



2 Connect the AC adapter. (P.6)

- This unit powers on automatically when the AC adapter is connected.

3 Select the TV input switch.

4 Play back a file. (P.14)

■ To play back with date/time display

Set "DISPLAY ON TV" in the connection settings menu to "ON".

Alternatively, set "ON-SCREEN DISPLAY" in the playback menu to "DISPLAY ALL" or "DISPLAY DATE ONLY".

■ When images look unnatural on the TV








Images do not appear on the TV properly.	<ul style="list-style-type: none"> • Disconnect the cable and connect again. • Restart this unit by turning off and on.
Images are projected vertically on the TV.	Set "VIDEO OUTPUT" in the connection settings menu to "4:3".
Images are projected horizontally on the TV.	Adjust the TV's screen accordingly.

NOTE

- Please contact the TV manufacturer on questions or problems with setting the TV to the correct mode.

Copying Files

You can create discs or copy the files on this unit by connecting it to various devices.


Device		 VHS	 DVD	 HDD	Reference Page
Creating Discs with a DVD Writer		-	✓	-	P.17
Dubbing Files by Connecting to a DVD Recorder or VCR		✓	✓	✓	P.20
		✓	-	-	P.20
Copying to PC		-	✓*	✓	P.21

* For details on how to create a disc using a computer, refer to the Detailed User Guide.

Creating Discs with a DVD Writer

1 Close the LCD monitor and connect.

- 1 Connect the AC adapter of this unit.
- 2 Connect the AC adapter of the DVD writer.
- 3 Connect the USB cable provided with the DVD writer.



* Refer also to the instruction manual of the DVD writer.

2 Turn on the DVD writer and insert a new disc.

3 Open the LCD monitor.

- This unit turns on and the "CREATE DVD" menu appears.
- While the USB cable is connected, the "CREATE DVD" menu is displayed.

■ To play back the created disc

Play back on a commercially available DVD player, etc.

■ Compatible DVD writer

- CU-VD50U
- CU-VD3U

NOTE

- The recordable time on the DVD varies according to the way of recording.
- When connected to this camera, all buttons on the DVD writer (CU-VD50U), other than the power and eject buttons, will not work.

Copying All Files


- 1** Select "CREATE FROM ALL" and touch \odot .



- 2** Select the media to copy to.



- 3** Select the desired method and touch \odot .



"ALL SCENES"

All videos in the camera are copied.

"UNSAVED SCENES"


Videos that have never been copied are automatically selected and copied.

- 4** Select "ALL" and touch \odot .



Number of discs required

- 5** Select "YES" or "NO", and touch \odot .



YES : Displays the videos with similar recording dates by groups.

NO : Displays the videos by recording dates.

- 6** Select "EXECUTE" and touch \odot .

- When "INSERT NEXT DISC" appears, change the disc.

- 7** After creating, touch \odot .


- 8** Close the LCD monitor, then disconnect the USB cable.

Selecting Files to Copy

- 1** Select "SELECT AND CREATE" and touch **OK**.



- 2** Select the media to copy to.



- 3** Select the desired menu and touch :



"CREATE BY DATE"

Videos are sorted and copied according to the date on which they were recorded.

➔ To **A**

"CREATE BY EVENT"

Videos are sorted and copied according to the date on which they were recorded.

"CREATE BY PLAYLIST"

Select and copy the created playlist.

"SELECT FROM SCENES"

Select and copy the desired videos.

➔ To **B**

"CREATE DUPLICATE"

Create a disc identical to the disc created previously.

* For more information, refer to the Detailed User Guide.

A CREATE BY DATE


- ① Select a recording date and touch **OK**.



- The subsequent setting operations are the same as steps 4 - 8 on the previous page.

B SELECT FROM SCENES

- ① Select a file.



Check Mark

- Touch **OK** (✓) to append a check mark.

- ② After selecting the files, touch "SAVE".

- The subsequent setting operations are the same as steps 4 - 8 on the previous page.

To check the disc created

Select "PLAYBACK" in step 1.

CAUTION


- Do not turn off the power or remove the USB cable until creating is complete.
- Files that are not on the index screen during playback cannot be copied.

Dubbing Files by Connecting to a DVD Recorder or VCR

You can dub videos in standard quality by connecting to a DVD recorder or VCR. Refer also to the instruction manual of the TV, DVD recorder, VCR, etc.


1 Connect to a VCR/DVD recorder.

- Press the Power button for more than 2 seconds to turn off this unit.



- This unit powers on automatically when the AC adapter is connected.

2 Select the playback mode.




3 Prepare to record.

Preparation on TV and VCR/DVD recorder

- Switch to a compatible external input.
- Insert compatible blank DVD or VHS to dub.

Preparation on this unit

- Set "VIDEO OUTPUT" in the connection settings menu to the aspect ratio ("4:3" or "16:9") of the connecting TV.
- To include the date during dubbing, set "DISPLAY ON TV" in the connection settings menu to "ON". Alternatively, set "ON-SCREEN DISPLAY" in the playback menu to "DISPLAY DATE ONLY".



4 Start recording.

- Start playback on this unit (P.14) and press the record button on the recorder.
- After playback is complete, stop the recording.

Copying to Computer


Verifying System Requirements (Guideline)

Windows PC

You can copy files to a PC using the provided software.


Right-click on "Computer" (or "My Computer") in the "Start" menu and select "Properties" to check the following items.

Windows Vista



- Windows Vista
Home Basic or Home Premium
(Pre-installed versions only)
- Service Pack 2
- Processor:
Intel Core Duo CPU 1.5 GHz or higher
Intel Pentium 4 CPU 1.6 GHz or higher
Intel Pentium M CPU 1.4 GHz or higher
- Memory: At least 1 GB (1024 MB)
- System type: 32-bit / 64-bit

Windows XP




- Windows XP
Home Edition or Professional
(Pre-installed versions only)
- Service Pack 3
- Processor:
Intel Core Duo CPU 1.5 GHz or higher
Intel Pentium 4 CPU 1.6 GHz or higher
Intel Pentium M CPU 1.4 GHz or higher
- Memory: At least 512 MB


NOTE

- If your PC does not meet the above system requirements, the provided software cannot be used. It is recommended to use a DVD writer (optional).
- Still images cannot be recorded to discs using the provided software.
- For more information, contact your PC's manufacturer.
- Mac users may use the software provided with the Mac computer

Mac Computer

Copy the video and still image files to a computer using the following method.

- ① Close the LCD monitor and connect to a computer. (P.23)
- ② Open the LCD monitor and display the USB menu.
- ③ Select "PLAYBACK ON PC" and touch .
- ④ Double-click on the "EVERIO_MEM" or "EVERIO_SD" icon on the desktop.
- ⑤ Click on the column display icon.
- ⑥ Copy the files to any folder in the computer (desktop, etc).



- When the folders or files are deleted/moved/rename in the computer, they cannot be played back on this unit anymore.
- When removing this unit from the computer, drag & drop the "EVERIO_MEM" or "EVERIO_SD" icon on the desktop to the trash bin.

Installing the Provided Software

You can display the recorded images in calendar format and perform simple editing using the provided software.

- 1** Load the provided CD-ROM into your PC.

(Windows Vista only)

- ① Click "Run INSTALL.EXE" in the auto play dialog box.
- ② Click "Continue" on the user account control screen.
 - "Software Setup" appears after a while.
 - If it doesn't appear, double-click the CD-ROM icon in "My Computer".

- 2** Click "Easy Installation".



- Follow the on-screen instructions.

NOTE

Viewing the web user guide

- Connect to the internet and click "Read Detailed User Guide".

- 3** Click "Finish".


- 4** Click "Quit".

- Exits installation of Everio MediaBrowser and icons are created on the desktop.



Backing Up All Files

Before making backup, make sure that there is enough free space in the PC's HDD.




2 Open the LCD monitor.

3 Select "BACK UP" and touch \odot .



- The provided software Everio MediaBrowser starts up on the PC. The subsequent operations are to be performed on the PC.

4 Select the volume.



5 Start backup.

Saving destination (PC)



6 After backup is complete, click "OK".

If you encounter any problems with the provided software Everio MediaBrowser, please consult the "Pixela User Support Center".

To disconnect this unit from the PC

① Click "Safely Remove Hardware".



② Click "Safely Remove USB Mass Storage Device".


③ (For Windows Vista) Click "OK".

④ Disconnect the USB cable and close the LCD monitor.

Using the Menu


You can configure various settings using the menu.

1 Display the menu.




- The menu differs according to the mode in use.

2 Select the desired menu and touch \odot .



3 Select the desired setting and touch \odot .



■ To exit the screen

Touch MENU (quit).

■ To return to the previous screen

Touch \leftarrow .

■ To display the help file

Touch "?".

- For more information on the settings, refer to the Detailed User Guide.

Customer Support Information

Use of this software is authorized according to the terms of the software license.

JVC (for inquires regarding this unit)

When contacting the nearest JVC office or agency in your country (refer to the JVC Worldwide Service Network at <http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html>) about this software, please have the following information ready.

- Product Name, Model, Serial Number, Problem, Error Message
- PC (Manufacturer, Model (Desktop/Laptop), CPU, OS, Memory (MB/GB), Available Hard Disk Space (GB))

Please note that it may take some time to respond to your questions, depending on their subject matter. JVC cannot answer questions regarding basic operation of your PC, or questions regarding specifications or performance of the OS, other applications or drivers.


Pixela (for inquires regarding the provided software)

Region	Language	Phone #
USA and Canada	English	+1-800-458-4029 (toll-free)
Europe (UK, Germany, France, and Spain)	English/German/French/Spanish	+800-1532-4865 (toll-free)
Other Countries in Europe	English/German/French/Spanish	+44-1489-564-764
Asia (Philippines)	English	+63-2-438-0090
China	Chinese	10800-163-0014 (toll-free)

Homepage: <http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

Please check our website for latest information and downloading.

Recordable Time/Number of Images





You can check the video recording time by pressing the  (Power/Information) Button.

Approximate Video Recording Time

Quality	HDD (80 GB)	microSD Card	
		4 GB	8 GB
ULTRA FINE	19 h	56 m	1 h 50 m
FINE	28 h 20 m	1 h 20 m	2 h 50 m
NORMAL	37 h 40 m	1 h 45 m	3 h 45 m
ECONOMY	100 h	4 h 55 m	10 h

- The approximate recording time is only a guide. The actual recording time may shorten depending on the shooting environment.

Approximate Number of Still Images (Unit: Number of Shots)

 / 	Image Size	Quality	microSD Card			
			512 MB	1 GB	2 GB	4 GB
 Still Image	832×624 (4:3)	FINE	1960	3970	7600	9999
		STANDARD	2940	5950	9999	9999
 Video	640×480 (4:3)	FINE	2940	5950	9999	9999
		STANDARD	4210	8510	9999	9999
	640×360 (16:9)	FINE	3680	7440	9999	9999
		STANDARD	4910	9930	9999	9999

- Up to 9999 still images may be recorded on the internal memory and SD cards with at least 4 GB capacity (regardless of image size and quality).

Approximate Recording Time (Using Battery)

Battery Pack	Actual Recording Time	Continuous Recording Time
BN-VG107U	40 m	1 h 10 m
BN-VG114U	1 h 25 m	2 h 30 m
BN-VG121U	2 h 5 m	3 h 50 m

- The above are values when "LIGHT" is set to "OFF" and "LCD BACKLIGHT" is set to "STANDARD".
- The actual recording time may be shorter if zooming is used or if recording is stopped repeatedly. (It is recommended to prepare battery packs ready for three times the expected recording time.)
- When the battery life is reached, the recording time becomes shorter even if the battery pack is fully charged. (Replace the battery pack with a new one.)

Troubleshooting

Before requesting service, consult the following chart or the "Troubleshooting" section in the Detailed User Guide.




If the solutions indicated in the chart do not solve the problem, consult your nearest JVC dealer or JVC service center for instructions. Refer also to the FAQ of new products on JVC's website. Refer also to the Q&A information of new products on JVC's website (<http://www.jvc.com>).

This unit is a microcomputer-controlled device. Electrostatic discharge, external noise and interference (from a TV, a radio, etc.) might prevent it from functioning properly. In such a case, reset this unit.

■ Reset this unit when it does not function properly or when "... Error" appears on the screen.

- ① Turn off the power. (Close the LCD monitor.)
- ② Remove the AC adapter and battery pack from this unit, reattach them, and turn on the power again.

Trouble

Trouble		Action	Page
Power	POWER/CHARGE lamp starts blinking when the monitor is closed.	<ul style="list-style-type: none"> • The battery pack is being charged. 	P.6
	Recording cannot be performed.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the  /  button. • Set to the recording mode with the  button. 	P.10 P.14
Recording	Recording stops by itself.	<ul style="list-style-type: none"> • Turn off this unit, wait for a while, and turn it on again. (This unit stops automatically to protect the circuit when the temperature rises.) • Move this unit away from loud or shaky places. • Insert a commercially available microSD card, and set "REC MEDIA FOR VIDEO" and "REC MEDIA FOR IMAGE" in the media settings menu to "SD". (There may be a malfunction with the HDD.) • Recording stops automatically after 12 hours of continuous recording. 	- - P.13 -
	No date/time display.	<ul style="list-style-type: none"> • Set "ON-SCREEN DISPLAY" in the playback menu accordingly. 	-
Playback	Sound or video is interrupted.	<ul style="list-style-type: none"> • Sometimes playback is interrupted at the connecting section between two scenes. This is not a malfunction. 	-

The lamp does not flash during battery pack charging.

- Check the remaining battery power. (When the battery pack is fully charged, the lamp does not flash.)
- When charging in either a hot or cold environment, ensure that battery is being charged within the permitted temperature range. (Otherwise, charging may stop to protect the battery pack.)

P.10

P.6

The slider and operation buttons do not work.

- Remove any gloves.
- Touch the slider and buttons with your fingers to operate. (They do not function if you touch them with your fingernails or pen tips.)

-

-

This unit heats up.

- This is not a malfunction. (This unit may become warm when used for a long time.)

-

Warning Indications

Warning Indications	Action	Page
RECORDING FAILURE	<ul style="list-style-type: none"> • Turn off and on this unit again. • Set "REC MEDIA FOR VIDEO" in the media settings menu to "SD". (Records on the microSD card.) • Make use of a file recorded with this unit. (Files recorded with other devices may not be playable. If the file was recorded with this unit, then it is corrupted.) 	P.23 P.13 -
UNSUPPORTED SCENE! (Video) UNSUPPORTED FILE! (Still image)	<ul style="list-style-type: none"> • Make use of a file recorded with this unit. (Files recorded with other devices may not be playable. If the file was recorded with this unit, then it is corrupted.) 	-
DATA RECORDED IS TOO LITTLE UNABLE TO SAVE	<ul style="list-style-type: none"> • If a video recording is stopped with the actual recording time displayed at "0:00:00:17" and below, the video cannot be saved. 	-
CAMERA TEMPERATURE IS TOO COLD KEEP CAMERA POWER ON PLEASE WAIT	<ul style="list-style-type: none"> • Leave this unit turned on for a while. If the warning still does not disappear, turn off the power and move the unit to a warm place while taking care to avoid a sudden temperature change. Turn on the power again after a while. 	-

Cautions


AC Adapter

When using the AC adapter in areas other than the USA

The provided AC adapter features automatic voltage selection in the AC range from 110 V to 240 V.

USING HOUSEHOLD AC PLUG ADAPTER

In case of connecting the unit's power cord to an AC wall outlet other than American National Standard C73 series type use an AC plug adapter, called a "Siemens Plug", as shown. For this AC plug adapter, consult your nearest JVC dealer.



Battery Pack

The supplied battery pack is a lithium-ion battery. Before using the supplied battery pack or an optional battery pack, be sure to read the following cautions:

Terminals



- **To avoid hazards**
 - ... do not burn.
 - ... do not short-circuit the terminals. Keep it away from metallic objects when not in use. When transporting, carry the battery in a plastic bag.
 - ... do not modify or disassemble.
 - ... do not expose the battery to temperatures exceeding 60°C (140°F), as this may cause the battery to overheat, explode or catch fire.
 - ... use only specified chargers.
- **To prevent damage and prolong service life**
 - ... do not subject to unnecessary shock.
 - ... charge within the temperature range of 10°C to 35°C (50°F to 95°F). Cooler temperatures require longer charging time, or in some cases stop charging at all.
 - Warmer temperatures prevent complete charging, or in some cases stop charging at all.
 - ... store in a cool, dry place. Extended exposure to high temperatures will increase natural discharge and shorten service life.
 - ... fully charge and then fully discharge the battery every 6 months when storing the battery pack over a long period of time.
 - ... remove from charger or powered unit when not in use, as some machines use current even when switched off.

ATTENTION:



The product you have purchased is powered by a rechargeable battery that is recyclable. Please call 1-800-8-BATTERY for information on how to recycle this battery.

(USA and Canada only)

Recording Medium

- **Be sure to follow the guidelines below to prevent corruption or damage to your recorded data.**
 - Do not bend or drop the recording medium, or subject it to strong pressure, jolts or vibrations.
 - Do not splash the recording medium with water.
 - Do not use, replace, or store the recording medium in locations that are exposed to strong static electricity or electrical noise.
 - Do not turn off the camcorder power or remove the battery or AC adapter during shooting, playback, or when otherwise accessing the recording medium.
 - Do not bring the recording medium near objects that have a strong magnetic field or that emit strong electromagnetic waves.
 - Do not store the recording medium in locations with high temperature or high humidity.
 - Do not touch the metal parts.
- When formatting or erasing data using the camcorder, only the file administration information is changed. The data is not completely erased from the hard disk. If you want to completely erase all of the data, we recommend either using commercially available software that is specially designed for that purpose, or by physically destroying the camcorder with a hammer etc.

Hard Disk

- Do not use the unit where it is subject to vibrations or loud sounds.
- If you move the unit suddenly, the drop detection function may operate and the power may be turned off.

LCD Monitor

- **To prevent damage to the LCD monitor, DO NOT**
 - ... push it strongly or apply any shocks.
 - ... place the camcorder with LCD monitor on the bottom.
- **To prolong service life**
 - ... avoid rubbing it with coarse cloth.

Main Unit

● For safety, DO NOT

- ... open the camcorder's chassis.
- ... disassemble or modify the unit.
- ... allow inflammables, water or metallic objects to enter the unit.
- ... remove the battery pack or disconnect the power supply while the power is on.
- ... leave the battery pack attached when the camcorder is not in use.
- ... place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
- ... expose the apparatus to dripping or splashing.
- ... leave dust or metal objects adhered to the power plug or an AC wall outlet.
- ... insert any objects in the camcorder.

● Avoid using the unit

- ... in places subject to excessive humidity or dust.
- ... in places subject to soot or steam such as near a cooking stove.
- ... in places subject to excessive shock or vibration.
- ... near a television set.
- ... near appliances generating strong magnetic or electric fields (speakers, broadcasting antennas, etc.).
- ... in places subject to extremely high (over 40°C or 104°F) or extremely low (under 0°C or 32°F) temperatures.
- ... in places where air pressure is low (more than 3000 m (9870 ft) above the sea level).

● DO NOT leave the unit

- ... in places of over 50°C (122°F).
- ... in places where humidity is extremely low (below 35%) or extremely high (above 80%).
- ... in direct sunlight.
- ... in a closed car in summer.
- ... near a heater.
- ... in high places such as on a TV. Leaving the unit in high places while a cable is connected may result in a malfunction if the cable is caught and the unit falls onto the floor.

● To protect the unit, DO NOT

- ... allow it to become wet.
- ... drop the unit or strike it against hard objects.
- ... subject it to shock or excessive vibration during transportation.
- ... keep the lens directed at extremely bright objects for long periods.
- ... expose the lens to direct sunlight.
- ... swing it excessively when using the hand strap.
- ... swing the soft camcorder case excessively when the camcorder is inside it.
- ... place the camcorder in dusty or sandy areas, such as on a beach.

● To prevent the unit from dropping,

- Fasten the grip belt securely.
- When using the camcorder with a tripod, attach the camcorder to the tripod securely. If the camcorder drops, you may be injured and the camcorder may be damaged. When a child uses the unit, there must be parental guidance.

Declaration of Conformity

Model Number : GZ-MG750BU

Trade Name : JVC

Responsible party : JVC AMERICAS CORP.
Address : 1700 Valley Road Wayne, N. J. 07470
Telephone Number : 973-317-5000

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Specifications

Camera	
Power supply	Using AC adapter: DC 5.2 V, Using battery pack: DC 3.6 V
Power consumption	1.8 W (when light is set to "OFF" and LCD backlight is set to "STANDARD"), Rated Current Consumption: 1.8 A
Dimensions (mm)	53 × 63 × 110 (2-1/8" × 2-1/2" × 4-3/8") (W × H × D: excluding grip belt)
Mass	Approx. 250 g (0.55 lbs) (camera only), Approx. 280 g (0.61 lbs) (including supplied battery pack)
Operating environment	Allowable operating temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) Allowable storage temperature: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) Allowable operating humidity: 35 % to 80 %
Image pickup device	1/6" 800,000 pixels
Recording area (Video)	410,000 pixels (optical zoom), 410,000 pixels to 550,000 pixels (dynamic zoom)
Recording area (Still image)	550,000 pixels
Lens	F1.8 to F4.3, f= 2.2 mm to 85.8 mm (35 mm conversion: 41.5 mm to 1619 mm)
Zoom (Video)	Optical zoom: Up to 39x Dynamic zoom: Up to 45x Digital zoom: Up to 800x
Zoom (Still image)	Optical zoom: Up to 39x
Video recording format	SD-VIDEO standard, Video: MPEG-2, Audio: Dolby Digital (2 ch)
Still image recording format	JPEG standard
Recording media	Internal HDD (80 GB), microSD/microSDHC card (commercially available)
Clock battery	Rechargeable battery

AC Adapter (AP-V30U)*

Power supply	AC 110 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz
Output	DC 5.2 V, 1.8 A
Allowable operating temperature	0°C to 40°C (32°F to 104°F) (10°C to 35°C (50°F to 95°F) during charging)
Dimensions (mm)	78 × 34 × 46 (3-1/8" × 1-3/8" × 1-13/16") (W × H × D: excluding cord and AC plug)
Mass	Approx. 107 g (0.24 lbs)

* When using the AC adapter overseas, please prepare a commercially available converter plug for the country or region of visit.

- The specifications and appearance of this product are subject to changes for further improvement without prior notice.

MEMO

Getting Started

Recording

Playback

Copying

Further Information

Terms

A	AC adapter	6, 30	N	Number of Images	25
	Apple	22	R	Recordable Time	25
	AV Connection	15, 20		Recording Media for Image	12
B	Battery Pack	6, 30	S	SD Card	12, 25
C	CD-ROM	22		Software	21
	Clock Adjust	9	U	USB Cable	23
	Copy (Back Up)	16, 17, 18	V	Viewing Files on TV	15
D	Date/Time Setting	8	W	Windows	21
	Deleting Files	14	Z	Zoom	10
	Dubbing (Duplicate)	23			
L	Language Setting	9			
	LCD Monitor	28			
M	Mac	22			
	Menu Settings	24			



JVC




LYT2131-001B-M

VIDEOCÁMARA

GZ-MG750 U

Guía básica del usuario



Everio

Estimado cliente:

Gracias por haber adquirido este producto JVC.

Antes de su uso, lea las precauciones de seguridad y advertencias en P.2 y P.28 para garantizar un uso seguro de este producto.

Este producto viene con una "Guía básica del usuario" (este manual) y una "Guía detallada del usuario".

Guía detallada del
usuario



Explican las formas de filmar en distintas situaciones y las funciones más útiles de la cámara.

■ **Acceda a la siguiente página web desde su PC**
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

HDD

micro
SD
HC

DOLBY
DIGITAL
STEREO CREATOR

ENGLISH
SPANISH

Introducción

Grabación

Reproducción

Copia

Más información

Precauciones de seguridad



El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de "tensión peligrosa" sin aislación dentro del gabinete de la unidad, cuya magnitud constituye un riesgo de electrocución de personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero indica al usuario que existen importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) y operación en el manual que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGO DE INCENDIOS O ELECTROCUCIONES, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

NOTAS:

- La placa de valores nominales y la precaución de seguridad se encuentran en la parte inferior y/o en la parte posterior de la unidad principal.
- La placa del número de serie se encuentra en el compartimiento de la batería.
- La información sobre los valores nominales y las precauciones de seguridad del adaptador de CA se encuentran en la parte superior e inferior del mismo.

Precaución relacionada con la batería de litio recambiable

La batería utilizada en este dispositivo presenta riesgos de incendio y de quemaduras químicas si no se usa correctamente.

No la recargue, ni la desmonte, ni la caliente por encima de los 100°C, ni la incinere.

Hay peligro de explosión o riesgo de incendio si la batería se cambia de manera incorrecta.

- Deshágase de la batería usada sin demora.
- Manténgala lejos del alcance de los niños.
- No la desmonte ni la eche al fuego.

Sólo para EE.UU.-California

Este producto contiene una batería de litio CR de tipo botón que contiene perclorato (puede requerirse una manipulación especial). Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Cuando el equipo se encuentra instalado en un gabinete o en un estante, asegúrese que quede suficiente espacio en todos los lados para permitir la ventilación (10 cm o más en cada lado, en la parte superior y en la parte trasera). No bloquee los orificios de ventilación. (Si los orificios de ventilación están bloqueados por un periódico, o paño, etc., el calor no podrá salir.)

No deberá ser colocada en el aparato ninguna fuente de llama sin protección, tales como velas encendidas.

Cuando descarte las pilas, deberá considerar los problemas ambientales y respetar estrictamente las normas locales o leyes vigentes para la eliminación de estas pilas.

La unidad no deberá ser expuesta a goteos ni salpicaduras.

No use esta unidad en un cuarto de baño o en lugares con agua.

Tampoco coloque ningún envase lleno de agua o líquidos (tales como cosméticos o medicinas, floreros, macetas, vasos, etc.) en la parte superior de la unidad.

(Si penetra agua o líquidos en la unidad, pueden producirse electrocuciones o incendios.)

No apunte el objetivo directamente hacia el sol. Esto puede causarle lesiones en los ojos así como también fallas en los circuitos internos de la cámara. Esto también puede producir riesgo de incendio o de choque eléctrico.

¡PRECAUCIÓN!

Las siguientes notas indican posibles daños a la cámara o lesiones al usuario.

El transportar o sostener la cámara por el monitor LCD puede resultar en la caída o en fallas de la unidad.

No utilice el trípode sobre superficies inestables o desniveladas ya que la cámara puede caerse, produciendo graves daños a la misma.

¡PRECAUCIÓN!

Evite conectar los cables (audio/video, etc.) a la cámara y dejar la unidad sobre el TV, ya que el tropezar con uno de los cables puede derribar la cámara resultando ésta dañada.

PRECAUCIÓN:

El enchufe de red siempre debe estar fácilmente disponible.

- Retire de inmediato el enchufe de corriente si la videocámara funciona anormalmente.

ADVERTENCIA:

Las baterías, incluidas las baterías de litio instaladas en la cámara y en el mando a distancia, no deben dejarse expuestas a un calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o una condición similar.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie sólo con paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor tales como, radiadores, calefactores, cocinas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Evite pisar o apretar el cable de alimentación, especialmente en los enchufes, conectores y en el punto de salida del aparato.
10. Sólo utilice dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
11. Utilice sólo con la carretilla, estante, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando utilice una carretilla, sea cauteloso al mover el conjunto de carretilla/aparato para evitar lesiones provocadas por caídas.
12. Desenchufe este aparato durante estruendos de relámpagos o cuando esté fuera de uso por largo tiempo.
13. Refiera toda reparación a personal de servicio calificado. Se requiere de reparación cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, por ejemplo, si el cable o enchufe de alimentación está dañado, si ocurrió derrame de líquidos o caída de objetos dentro del aparato, si el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente, o sufrió caídas.



Si este símbolo aparece, sólo es válido en la Unión Europea.

Recuerde que esta cámara debe usarse únicamente para fines privados.

Está prohibido cualquier uso comercial sin la autorización correspondiente. (Aunque grabe acontecimientos, tales como espectáculos o exhibiciones, para su disfrute personal, se recomienda que obtenga una autorización previa.)

Marcas comerciales

- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- Windows® es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh es una marca registrada de Apple Inc.
- iTunes, iMovie, iPhoto son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los E.U. y otros países.
- YouTube y el logotipo de YouTube son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de YouTube LLC.
- El resto de los nombres de productos y de compañías incluidos en este manual de instrucciones son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

CAUTION:

- No estire ni doble el enchufe o el cable del adaptador de CA. Se podría dañar el adaptador de CA.

Realice una copia de seguridad de los datos importantes que ha grabado

Se recomienda que guarde los datos importantes que haya grabado copiándolos en un DVD o cualquier otro soporte de grabación. JVC no se responsabilizará de cualquier pérdida de datos.

Índice

Precauciones de seguridad	2	Reproducción en un televisor	15
Índice	4	► Copia	16
Comprobación de los accesorios	4	Copia de archivos	16
Nombres de piezas y funciones	5	Creación de discos con una grabadora de DVD	17
► Introducción	6	Copia de archivos mediante la conexión a una grabadora de vídeo o DVD	20
Carga de la batería	6	Copia al PC	21
Ajuste de la correa de mano	7	► Más información	24
Ajuste del reloj	8	Uso del menú	24
► Grabación	10	Tiempo de grabación/número de imágenes	25
Grabación de vídeo	10	Resolución de problemas	26
Grabación de imágenes fijas	11	Advertencias	28
Grabación en una tarjeta micro SD	12	Especificaciones	30
► Reproducción	14		
Reproducción y eliminación de archivos de esta unidad	14		
► Funciones avanzadas			

Use la "Guía detallada del usuario" en su PC para obtener más información sobre las funciones avanzadas.

- Acceda a la siguiente dirección web desde su PC
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

Comprobación de los accesorios

Adaptador de CA
AP-V30U*




Batería
BN-VG107U



Cable USB
(tipo A - mini tipo B)




Cable AV



CD-ROM




Guía básica del usuario
(este manual)



- Las tarjetas micro SD se venden por separado.
Para obtener más información sobre los tipos de tarjetas que se pueden utilizar en esta unidad, consulte P.12.

* Si utiliza un adaptador de CA en el extranjero, utilice un enchufe adaptador comercialmente disponible para el país o región en la que se encuentre.

Nombres de piezas y funciones




- ① Lente/cubierta de la lente
- ② Luz
- ③ Micrófono estéreo
- ④ Monitor LCD
Enciende y apaga la alimentación si se abre o se cierra.
- ⑤ Control deslizante
Selecciona una imagen u opción.
- ⑥ Botón OK
Confirma la imagen u opción seleccionada.
- ⑦ Botones de funcionamiento
Funciona de manera diferente según la operación realizada.
- ⑧ Botón Menu (menú) (P.24)
- ⑨ Altavoz
- ⑩ Luz ACCESS (de acceso)
Se enciende o parpadea durante la grabación o reproducción.
- ⑪ Luz POWER/CHARGE (alimentación/carga) (P.6)
- ⑫ Botón (reproducción)
Alterna entre los modos de grabación y reproducción.
- ⑬ Botón (video/imagen fija)
Alterna entre los modos de video e imagen fija.
- ⑭ Botón UPLOAD/EXPORT (cargar/exportar a iTunes)
Grabación : Realiza vídeos en formato compatible con YouTube o iTunes.
Reprodu : Modifica vídeos para que el formato sea compatible con YouTube o iTunes*.
- ⑮ Botón (alimentación/información)
Grabación : Muestra el tiempo y carga de batería restantes durante la grabación continua.
Reprodu : Muestra la información del archivo.
Mantenga presionado este botón para encender o apagar la alimentación siempre que el monitor LCD esté abierto.
- ⑯ Terminal AV (P.15, P.20)
- ⑰ Palanca de zoom/volumen (P.10, P.14)
- ⑱ Botón SNAPSHOT (grabación de imágenes fijas) (P.11)
- ⑲ Terminal USB (P.23)
- ⑳ Terminal de CC (P.6)
- ㉑ Botón START/STOP (grabación de video) (P.10)
- ㉒ Interruptor de la cubierta de la lente (P.10)
- ㉓ Palanca de liberación de la correa de mano
- ㉔ Correa de mano (P.7)
- ㉕ Abertura para fijación del trípode
- ㉖ Ranura para la tarjeta micro SD (P.12)
- ㉗ Palanca de liberación de la batería (P.6)

Carga de la batería


1 Sujete la batería.

* La cámara se suministra con la batería descargada.



- Alinee la parte superior de la batería con la marca de esta unidad y deslícela hasta que se oiga un clic.

2 Conecte el terminal de CC.




Adaptador de CA
A salida de CA
(110 V a 240 V)

Luz indicadora de carga


■ Para extraer la batería

(base)



3 Encienda la alimentación.

Luz indicadora de carga




Carga en curso:
Parpadea
Carga terminada:
Se apaga

PRECAUCIÓN


Asegúrese de utilizar baterías JVC.

- Si utiliza alguna otra batería que no sea JVC, no se pueden garantizar la seguridad ni el rendimiento del producto.
- Tiempo de carga: aprox. 1 h 50 m (utilizando la batería suministrada)
- * Si se carga la batería en un rango de temperatura ambiente que no se encuentre entre 10 °C y 35 °C, la carga puede tardar más tiempo en realizarse o puede que no se inicie.


Ajuste de la correa de mano



① Deslice la correa hacia atrás



② Regule la longitud




③ Ajuste la correa



Uso de la correa de muñeca

Retire la correa y colóquela en su muñeca.

Mientras presiona ①, deslice hacia atrás ② y retire la correa.




Mantenga presionado



- Al ajustar la correa de muñeca, introduzca ③ hasta que se oiga un clic.


Ajuste del reloj

1 Abra el monitor LCD.



- Se enciende la unidad. Si se cierra el monitor LCD, se apaga la unidad.

2 Seleccione "SI" y presione **OK** cuando se visualice "¡AJUSTE FECHA/HORA!".



- Deslícese por el control deslizante para realizar una selección y luego presione los botones de funcionamiento para realizar los ajustes.

3 Ajuste la fecha y la hora.



- Utilice el control deslizante para ajustar el año, mes, día, hora y minuto.
- Presione los botones de funcionamiento "←" / "→" para mover el cursor.

4 Después de ajustar la fecha y hora, presione **OK**.

5 Seleccione la región en la que vive y presione **OK**.

- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.




NOTA

- Presione el control deslizante y los botones que rodean la pantalla con sus dedos.
- El control deslizante y los botones no funcionan si los toca con las uñas o con guantes.
- Las visualizaciones en pantalla no funcionan incluso si se las toca.
- Aparece "¡AJUSTE FECHA/HORA!" cuando se enciende esta unidad después de no haberla utilizado durante un periodo prolongado de tiempo. Cargue la unidad durante más de 24 horas antes de ajustar el reloj. (P.6)

■ Para restablecer el reloj

Ajuste el reloj con “AJUS.RELOJ” del menú.

- 1 Visualice el menú.



- 2 Seleccione “AJUS.RELOJ” y presione **OK**.



- 3 Seleccione “CONF. RELOJ” y presione **OK**.




- Las siguientes operaciones de ajuste son las mismas que las de los pasos 3 a 5 de la página anterior.

■ Para cambiar el idioma de visualización

Se puede cambiar el idioma en el que se muestra la información de la pantalla.

- 1 Visualice el menú.



- 2 Seleccione “CONFIG. PANTALLA” y presione **OK**.



- 3 Seleccione “LANGUAGE” y presione **OK**.




- 4 Seleccione el idioma que desee y presione **OK**.
- 5 Presione **MENU**.


Grabación de vídeo

Si se utiliza el modo auto, se pueden realizar grabaciones sin tener en cuenta los ajustes. Antes de grabar una escena importante, se recomienda realizar una grabación de prueba.

1 Abra la cubierta de la lente.




2 Seleccione el modo vídeo.



Pulse

3 Compruebe que el modo de grabación sea **A** Auto.

- Si el modo es Manual **M**, presione el botón **A/M** para cambiar de modo.
- El modo cambia entre auto y manual con cada pulsación.




Pulse


4 Inicie la grabación.

START /STOP

- Presione nuevamente para detener la grabación.




Pulse



Zoom

■ Indicaciones durante la grabación de vídeo




NOTA

- El tiempo de grabación estimado de la batería suministrada es de aproximadamente 1 h 10 m. (P.25)

Reducción de la vibración de la cámara (grabación de vídeo)

Si se ajusta el estabilizador de imágenes, se reduce la vibración de la cámara durante una grabación.



- ① : Reduce la vibración de la cámara.
- ② : Reduce la vibración de la cámara en el gran angular de manera eficaz. También es eficaz para la grabación durante una caminata.

NOTA

- Se recomienda ajustar el estabilizador de imágenes en apagado cuando se filma un sujeto con poco movimiento utilizando la unidad sobre un trípode.
- Puede resultar imposible efectuar una estabilización completa si la vibración de la cámara es excesiva.

Grabación de imágenes fijas

1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

2 Ajuste el enfoque del sujeto.

SNAPSHOT **Presione hasta la mitad de su recorrido**


Se ilumina en verde cuando se ha centrado

3 Tome una imagen fija.

SNAPSHOT **Presione completamente**

PHOTO Se enciende durante la grabación de imágenes fijas

■ Indicaciones durante la grabación de imágenes fijas



Grabación en una tarjeta micro SD


Si se introduce una tarjeta micro SD comercialmente disponible, se pueden realizar grabaciones en la tarjeta sin que haya que detener el proceso cuando se agota el tiempo de grabación restante en el disco duro (HDD).

- * Para grabar en la tarjeta, es necesario realizar los ajustes de medios. (P.13)
Cuando no hay una tarjeta disponible, ajuste los medios en "HDD" para la grabación.

1 Presione el botón de encendido durante más de 2 segundos para apagar esta unidad.



Mantenga presionado



- * Apague la alimentación de esta unidad antes de introducir o extraer una tarjeta.

2 Abra la cubierta.


3 Introduzca una tarjeta microSD.




(base)

■ Para extraer la tarjeta

Presione la tarjeta hacia adentro y luego retírela hacia arriba.



(base)



NOTA

Se ha confirmado el funcionamiento con las siguientes tarjetas micro SD.


Fabricante	Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP
Vídeo	Tarjeta microSDHC compatible de clase 4 o superior (de 4 GB a 8 GB)
Imagen fija	Tarjeta microSD (de 256 MB a 2 GB), tarjeta microSDHC (de 4 GB a 8 GB)

- El uso de otras tarjetas que no sean las indicadas anteriormente puede provocar una falla en la grabación o la pérdida de datos.

■ Para utilizar una tarjeta micro SD

Se pueden realizar grabaciones y reproducciones en una tarjeta si “SOPORTE GRAB. VÍDEO” o “SOPORTE GRAB. FOTO” de los ajustes de soportes se ajustan en “SD”.

- ① Visualice el menú.



- ② Seleccione “CONFIG. MEDIOS” y presione **OK**.



- ③ Seleccione “SOPORTE GRAB. VÍDEO” o “SOPORTE GRAB. FOTO” y presione **OK**.



- ④ Seleccione “SD” y presione **OK**.



■ Para utilizar tarjetas micro SD que se han utilizado en otros dispositivos

Formatee (inicialice) la tarjeta utilizando “FORMATEAR TARJETA SD” de los ajustes de soportes.

Si se formatea la tarjeta, todos los datos incluidos en ella se eliminarán. Realice una copia de todos los archivos a un PC antes de realizar el formateo.

- ① Presione **OK** para ver el menú.
 ② Seleccione “CONFIG. MEDIOS” con el control deslizante y presione **OK**.
 ③ Seleccione “FORMATEAR TARJETA SD” y presione **OK**.



- ④ Seleccione “ARCHIVO” y presione **OK**.



- ⑤ Seleccione “Sí” y presione **OK**.
 ⑥ Después del formateo, presione **OK**.

Reproducción y eliminación de archivos de esta unidad

Seleccione y reproduzca los vídeos grabados o imágenes fijas desde la pantalla de índice (pantalla de vistas en miniatura). Los contenidos de los soportes seleccionados en los ajustes de soportes (P.13) se muestran en la pantalla de índice.


1 Seleccione el modo reproducción.



Ajuste del volumen durante la reproducción de vídeo

Baje el volumen ← W | T → Suba el volumen

-VOL.+




2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



3 Reproduzca un archivo.

① Seleccione Soporte en reproducción



② Pluse

- Presione ■ para detener la grabación.

■ Para eliminar archivos no deseados

① Seleccione



② Pluse

- Seleccione "SI" cuando aparezca el mensaje de confirmación y presione OK.

■ Para capturar una imagen fija durante una reproducción

Ponga la reproducción en pausa y presione el botón SNAPSHOT.


■ Botones de funcionamiento habilitados durante la reproducción

Visualización	Durante la reproducción de vídeo	Durante la reproducción de imágenes fijas
▶ /	Reproducción/pausa	Inicio/pausa de presentación de diapositivas
■	Detención (regresa a la pantalla de vistas en miniatura)	Detención (regresa a la pantalla de vistas en miniatura)
▶▶	Avanza al siguiente vídeo	Avanza a la siguiente imagen fija
◀◀	Regresa al inicio de la escena	Regresa a la imagen fija anterior
▶▶	Búsqueda hacia adelante	-
◀◀	Búsqueda hacia atrás	-
▶	Cámara lenta hacia adelante	-
◀	Cámara lenta hacia atrás	-

Reproducción en un televisor

1 Conecte el dispositivo a un televisor.

- * Consulte también el manual de instrucciones del televisor.
- Presione el botón de encendido durante más de 2 segundos para apagar esta unidad.



2 Conecte el adaptador de CA. (P.6)

- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.

3 Seleccione el interruptor de entrada del televisor.

4 Reproduzca un archivo. (P.14)

■ Para reproducir visualizando la fecha y hora

Ajuste "VER EN TV" del menú de ajustes de conexión en "ON".
Alternativamente, ajuste "DATOS EN PANTALLA" del menú de reproducción en "MOSTRAR TODO" o "MOSTRAR SÓLO FECHA".

■ Si las imágenes no se ven naturales en el televisor

Las imágenes no aparecen en el televisor adecuadamente.	<ul style="list-style-type: none">● Desconecte el cable y vuelva a conectarlo.● Reinicie esta unidad apagándola y encendiéndola nuevamente.
Las imágenes se proyectan verticalmente en el televisor.	Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú de ajustes de conexión en "4:3".
Las imágenes se proyectan horizontalmente en el televisor.	Ajuste las pantallas del televisor según corresponda.

NOTA

- Por favor, póngase en contacto con el fabricante del televisor en caso de preguntas o problemas al ajustar el televisor en el modo correcto.

Copia de archivos

Se pueden crear discos o copiar los archivos en esta unidad si se la conecta a diversos dispositivos.


Dispositivo		 VHS	 DVD	 HDD	Página de referencia
Creación de discos con una grabadora de DVD	 Escritor DVD	-	✓	-	P.17
Copia de archivos mediante la conexión a una grabadora de vídeo o DVD	 Grabadora de DVD	✓	✓	✓	P.20
	 VCR	✓	-	-	P.20
Copia a un PC		-	✓*	✓	P.21

* Para obtener información sobre cómo crear un disco utilizando un ordenador, consulte la Guía detallada del usuario.

Creación de discos con una grabadora de DVD

1 Cierre el monitor LCD y conecte el dispositivo.

- 1 Conecte el adaptador de CA de la cámara.
- 2 Conecte el adaptador de CA de la grabadora de DVD.
- 3 Conecte el cable USB proporcionado con la grabadora de DVD.



* Consulte también el manual de instrucciones de la grabadora de DVD.

2 Encienda la grabadora de DVD e introduzca un nuevo disco.

3 Abra el monitor LCD.

- Esta unidad se enciende y aparece el menú "CREAR DVD".
- Cuando se conecta el cable USB, aparece el menú "CREAR DVD".

Para reproducir el disco creado

Reproduzca el disco en un reproductor de DVD disponible comercialmente.

Grabadora de DVD compatible

- CU-VD50U
- CU-VD3U

NOTA

- El tiempo de grabación del DVD varía según la forma de grabación.
- Si se conecta a la cámara, no funcionarán los botones de la grabadora de DVD (CU-VD50U) que no sean los botones de encendido y de expulsión.

Copia de todos los archivos


1 Seleccione “SELECC. ENTRE TODO” y presione **OK**.



2 Seleccione el medio al que desee realizar la copia.



3 Seleccione el menú que desee y presione **OK**.



“TODAS LAS ESCENAS”

Se copiarán todos los videos de la cámara.

“ESCENAS SIN GUARDAR”


Los videos que nunca se han copiado se seleccionarán y copiarán automáticamente.

4 Seleccione “TODO” y presione **OK**.



Número de discos necesarios

5 Seleccione “SÍ” o “NO” y presione **OK**.



- SÍ** : Muestra los videos con fechas similares de grabación por grupos.
- NO** : Muestra los videos por fechas de grabación.

6 Seleccione “EJECUTAR” y presione **OK**.

- Si aparece “INSERTAR SIGUIENTE DISCO”, cambie el disco.

7 Después de la creación, presione **OK**.


8 Cierre el monitor LCD y luego desconecte el cable USB.

Selección de archivos a copiar

1 Seleccione “SELECCIONAR Y CREAR” y presione **OK**.



2 Seleccione el medio al que desea realizar la copia.



3 Seleccione el menú que desea y presione:



“CREAR POR FECHA”

Los videos se clasifican y se copian según la fecha en la que se grabaron.

➔ **A A**

“CREAR POR EVENTO”*

Los videos se clasifican y se copian según la fecha en la que se grabaron.

“CREAR POR LISTA REPR”*

Seleccione y copie la lista de reproducción que desee.

“SELECC. DE ESCENAS”

Seleccione y copie los videos que desee.

➔ **A B**

“CREAR DUPLICADO”*

Crea un disco idéntico al disco creado anteriormente.

* Para obtener más información, consulte la Guía detallada del usuario.

A CREAR POR FECHA

① Seleccione una fecha de grabación y presione **OK**.



- Las siguientes operaciones de ajuste son las mismas que las de los pasos 4 a 8 de la página anterior.

B SELECCIONAR DESDE ESCENAS

① Seleccione un archivo.



Marca de verificación

- Presione **OK** (✓) para añadir una marca de verificación.
- ② Después de seleccionar los archivos, presione “GUARDA”.
- Las siguientes operaciones de ajuste son las mismas que las de los pasos 4 a 8 de la página anterior.

■ Para comprobar el disco creado

Seleccione “REPRODUCCIÓN” del paso 1.

PRECAUCIÓN


- No apague la alimentación ni retire el cable USB hasta que haya terminado la creación.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.

Copia de archivos mediante la conexión a una grabadora de vídeo o DVD

Se pueden copiar vídeos en calidad estándar si se conecta la cámara a una grabadora de vídeo o DVD. Consulte también el manual de instrucciones del televisor, grabadora de vídeo, DVD, etc.


1 Conecte el dispositivo a una grabadora de vídeo o DVD.

- Presione el botón de encendido durante más de 2 segundos para apagar esta unidad.



- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.


2 Seleccione el modo reproducción.



3 Prepárese para la grabación.

Preparación del televisor y de la grabadora de vídeo o DVD

- Cambie a una entrada externa compatible.
- Para realizar una copia, introduzca un DVD o videocinta en blanco que sea compatible.



Preparación en esta unidad

- Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú de ajustes de conexión en la proporción de aspecto ("4:3" o "16:9") del televisor.
- Para incluir la fecha durante la copia, ajuste "VER EN TV" del menú de ajustes de conexión en "ON". Alternativamente, ajuste "DATOS EN PANTALLA" del menú de reproducción en "MOSTRAR SOLO FECHA".

4 Inicie la grabación.

- Inicie la reproducción en esta unidad (P.14) y presione el botón de grabación en la grabadora.
- Una vez que haya finalizado la reproducción, detenga la grabación.


Copia al PC

Comprobación de los requisitos del sistema (instrucciones)

Ordenador con Windows


Puede copiar archivos a un ordenador utilizando el software proporcionado. Haga clic con el botón secundario en "Equipo" (o "Mi PC") del menú "Inicio" y seleccione "Propiedades" para comprobar las siguientes opciones.

■ Windows Vista



- Windows Vista
Home Basic o Home Premium
(solo versiones preinstaladas)
- Service Pack 2
- Procesador :
Intel Core Duo CPU 1,5 GHz o superior
Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz o superior
Intel Pentium M CPU 1,4 GHz o superior
- Memoria : 1 GB (1024 MB) como mínimo
- Tipo de sistema : 32-bit / 64-bit

■ Windows XP



- Windows XP
Home Edition o Professional
(solo versiones preinstaladas)
- Service Pack 3
- Procesador :
Intel Core Duo CPU 1,5 GHz o superior
Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz o superior
Intel Pentium M CPU 1,4 GHz o superior
- Memoria : 512 MB como mínimo


NOTA

- Si su PC no cumple con los requisitos del sistema mencionados, no se puede utilizar el software proporcionado. Se recomienda el uso de un escritor DVD* (opcional).
- No se pueden grabar imágenes fijas a discos utilizando el software proporcionado.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante de su ordenador.
- Los usuarios de Mac pueden utilizar el software proporcionado con el Mac

Mac

Copie los archivos de vídeos e imágenes fijas a un ordenador siguiendo este método.

- 1 Cierre el monitor LCD y conecte la unidad a un ordenador. (P.23)
- 2 Abra el monitor LCD y visualice el menú USB.
- 3 Seleccione "REPRODUCIR EN PC" y presione **OK**.
- 4 Haga doble clic en el icono "EVERIO_MEM" o "EVERIO_SD" del escritorio.
- 5 Haga clic en el icono de visualización en columnas.
- 6 Copie los archivos a cualquier carpeta del ordenador (escritorio, etc).



- Si las carpetas o archivos se eliminan, mueven o cambian de nombre en el PC, ya no se pueden reproducir en esta unidad.
- Al extraer esta unidad del PC, arrastre y suelte el icono "EVERIO_MEM" o "EVERIO_SD" en su escritorio o en la papelera de reciclaje.

Instalación del software proporcionado


Se pueden visualizar las imágenes grabadas en formato calendario y realizar una edición sencilla utilizando el software proporcionado.

1 Coloque el CD-ROM proporcionado en su PC.

(Windows Vista solo)

- 1 Haga clic en "Ejecutar INSTALL.EXE" del cuadro de diálogo de reproducción automática.
- 2 Haga clic en "Continuar" de la pantalla de control de cuenta de usuario.
 - "Software Setup" aparece después de unos momentos.
 - Si no apareciera, haga doble clic en el icono del CD-ROM en "Mi PC".

2 Haga clic en "Easy Installation".



- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

NOTA

Viewing the web user guide

- Conecte la unidad a internet y haga clic en "Read Detailed User Guide".

3 Haga clic en "Finalizar".

4 Haga clic en "SALIR".


- Sale de la instalación de Everio MediaBrowser y se crean los iconos en el escritorio.



Copia de seguridad de todos los archivos

Antes de realizar copias de seguridad, asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro del PC.

1 Conecte el cable USB y el adaptador de CA.




2 Abra el monitor LCD.

3 Seleccione "HACER COPIA DE SEGURIDAD" y presione .




- El software proporcionado Everio MediaBrowser se inicia en el PC. Las demás operaciones se deben realizar en el PC.

4 Seleccione el volumen.



5 Inicie la copia de seguridad.

Destino de almacenamiento (PC)



6 Después de que se haya completado la copia de seguridad, haga clic en "OK".

Si tuviera algún problema con el software proporcionado Everio MediaBrowser, consulte con el "Pixela centro de soporte al usuario".

■ Para desconectar a esta unidad del PC

- Haga clic en "extracción segura de hardware".




- Haga clic en "Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB".
- (Para Windows Vista) Haga clic en "OK".
- Desconecte el cable USB y cierre el monitor LCD.

Uso del menú

Se pueden configurar varios ajustes utilizando el menú.

1 Visualice el menú.




- El menú es diferente según el modo que esté en uso.

2 Seleccione el menú que desee y presione **OK**.



3 Seleccione el ajuste que desee y presione **OK**.



■ Para salir de la pantalla

Presione **EXIT** (salir).

■ Para volver a la pantalla anterior

Presione **←**.

■ Para ver el archivo de ayuda

Presione **?**.

- Para más información sobre los ajustes, consulte la Guía detallada del usuario.

Información de asistencia al cliente

El uso de este software está autorizado de acuerdo con las condiciones de la licencia de software.

JVC (para información sobre esta unidad)

Cuando se ponga en contacto con la oficina JVC más cercana de su país (consulte la Red de servicios internacionales JVC en <http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html>) para hacer consultas sobre este software, tenga a mano la siguiente información.

- Nombre del producto, modelo, número de serie, problema, mensaje de error
- PC (fabricante, modelo (sobremesa/portátil), CPU, sistema operativo, memoria (MB), espacio disponible en el disco duro (GB))

Tenga en cuenta que puede tardar un poco responder a sus preguntas según cuál sea el asunto.

JVC no puede responder a preguntas relativas al funcionamiento básico del PC o a las especificaciones o el rendimiento del sistema operativo, otras aplicaciones o controladores.


Pixela (para información sobre el software proporcionado)

Región	Idioma	Número de teléfono
EE.UU. y Canadá	Inglés	+1-800-458-4029 (línea gratuita)
Europa (Reino Unido, Alemania, Francia y España)	Inglés/alemán/francés/español	+800-1532-4865 (línea gratuita)
Otros países de Europa	Inglés/alemán/francés/español	+44-1489-564-764
Asia (Filipinas)	Inglés	+63-2-438-0090
China	Chino	10800-163-0014 (línea gratuita)

Página principal: <http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/>

Consulte en nuestro sitio Web la información y las descargas más recientes.

Tiempo de grabación/número de imágenes

Es posible comprobar el tiempo de grabación de vídeo presionando el botón  (alimentación/información).

Tiempo estimado de grabación de vídeo

Calidad	Disco duro (80 GB)	Tarjeta micro SD	
		4 GB	8 GB
ULTRAFINA	19 h	56 m	1 h 50 m
FINA	28 h 20 m	1 h 20 m	2 h 50 m
NORMAL	37 h 40 m	1 h 45 m	3 h 45 m
ECONÓMICA	100 h	4 h 55 m	10 h

- El tiempo estimado de grabación es solo una guía. El tiempo real de grabación puede ser menor, dependiendo del entorno de filmación.

Número aproximado de imágenes fijas (unidad: número de tomas)

 / 	Tamaño de imagen	Calidad	Tarjeta micro SD			
			512 MB	1 GB	2 GB	4 GB
 Imagen fija	832x624 (4:3)	FINA	1960	3970	7600	9999
		ESTÁNDAR	2940	5950	9999	9999
 Vídeo	640x480 (4:3)	FINA	2940	5950	9999	9999
		ESTÁNDAR	4210	8510	9999	9999
	640x360 (16:9)	FINA	3680	7440	9999	9999
		ESTÁNDAR	4910	9930	9999	9999

- Se pueden grabar hasta 9999 imágenes fijas en las memoria interna y tarjetas SD con al menos 4 GB de capacidad (independientemente del tamaño y calidad de la imagen).

Tiempo aproximado de grabación (con batería)

Batería	Tiempo real de grabación	Tiempo continuo de grabación
BN-VG107U	40 m	1 h 10 m
BN-VG114U	1 h 25 m	2 h 30 m
BN-VG121U	2 h 5 m	3 h 50 m

- Estos valores corresponden si "LUMINACIÓN" se ajusta en "OFF" y "LUZ DE FONDO MONITOR" se ajusta en "ESTÁNDAR".
- El tiempo real de grabación puede reducirse si se utiliza el zoom o se detiene la grabación en reiteradas oportunidades. (se recomienda tener baterías disponibles para 3 veces el tiempo estimado de grabación).
- Cuando termina la vida útil de la batería, el tiempo de grabación se reduce aunque las baterías estén completamente cargadas. (reemplace las baterías).

Resolución de problemas

Antes de solicitar el servicio de la unidad, consulte la siguiente tabla o la sección de "Resolución de problemas" en la Guía detallada del usuario.



Si las soluciones indicadas en la tabla no solucionan su problema, póngase en contacto con su distribuidor JVC o centro de servicios JVC más cercanos para obtener más información. Consulte también las preguntas frecuentes de los nuevos productos en la página web de JVC. También puede consultar el apartado de preguntas y respuestas de productos nuevos en la página web de JVC (<http://www.jvc.com>).

Esta unidad es un dispositivo controlado por microordenador. La descarga electrostática, el ruido exterior y la interferencia (de un televisor, radio, etc.) pueden provocar que la unidad no funcione correctamente. En este caso, reinicie la unidad.

■ Reinicie esta unidad si no funciona adecuadamente o si "... Error" aparece en pantalla.

- ① Apague la unidad. (cierre el monitor LCD).
- ② Retire el adaptador de CA y la batería de esta unidad, colóquelos nuevamente y encienda la alimentación.

Problema

	Problema	Acción	Página
Alimentación	La luz POWER/CHARGE empieza a parpadear cuando el monitor está cerrado.	<ul style="list-style-type: none"> • La batería se está cargando. 	P.6
	La grabación no puede realizarse.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el botón . • Ajuste el modo grabación con el botón . 	P.10 P.14
Grabación	La grabación se detiene.	<ul style="list-style-type: none"> • Apague esta unidad, espere unos instantes y enciéndala nuevamente. (la unidad deja automáticamente de proteger el circuito si la temperatura aumenta). • Aleje esta unidad de lugares en los que haya mucho ruido o de sitios no estables. • Introduzca una tarjeta micro SD disponible comercialmente y ajuste "SOPORTE GRAB. VIDEO" y "SOPORTE GRAB. FOTO" del menú de ajustes de medios en "SD". (es posible que haya un mal funcionamiento con el disco duro). • La grabación se detiene automáticamente tras 12 horas de grabación continua. 	- - P.13 -
	No se visualiza la fecha y hora.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste "DATOS EN PANTALLA" del menú de reproducción según corresponda. 	-
Reproducción	Se interrumpe el video o el sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • A veces la reproducción se interrumpe cuando se cambia de una escena a otra. Esto no debe considerarse un mal funcionamiento. 	-

Otros problemas	La luz no parpadea durante la carga de la batería.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la carga restante de la batería. (si la batería ya está totalmente cargada, la luz no parpadea). • Si realiza una carga en un entorno con condiciones de temperatura elevada o baja, asegúrese de que la batería se esté cargando dentro del rango de temperaturas permitido. (de no ser así, es posible que la carga se detenga para proteger la batería). 	P.10 P.6
	El control deslizante y los botones no funcionan.	<ul style="list-style-type: none"> • Qúitese los guantes. • Toque el control deslizante y los botones con los dedos. (no funcionan si se los toca con las uñas o con la punta de un bolígrafo). 	- -
	La temperatura de esta unidad aumenta.	<ul style="list-style-type: none"> • Esto no debe considerarse un mal funcionamiento. (la temperatura de esta unidad puede subir si se utiliza durante un largo tiempo). 	-

Introducción

Grabación

Indicaciones de advertencia

Indicaciones de advertencia	Acción	Página
ERROR DE GRABACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Apague esta unidad y vuelva a encenderla. • Ajuste "SOPORTE GRAB. VIDEO" del menú de ajustes de medios en "SD". (Grabación en una tarjeta micro SD.) • Utilice un archivo grabado con esta unidad. (es posible que los archivos grabados con otros dispositivos no se puedan reproducir. Si el archivo se grabó con esta unidad, entonces está dañado). 	P.23 P.13 -
¡ESCENA INCOMPATIBLE! (Video) ¡ARCHIVO INCOMPAT.!(Imagen fija)	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice un archivo grabado con esta unidad. (es posible que los archivos grabados con otros dispositivos no se puedan reproducir. Si el archivo se grabó con esta unidad, entonces está dañado). 	-
LOS DATOS GRABADOS SON INSUFICIENTES NO SE PUEDEN GUARDAR	<ul style="list-style-type: none"> • Si una grabación de vídeo se detiene en el tiempo de grabación real "0:00:00:17" o inferior, el vídeo no se puede guardar. 	-
LA TEMPERATURA DE LA CÁMARA ES DEMASIADO BAJA MANTENGA ENCENDIDA LA CÁMARA Y ESPERE	<ul style="list-style-type: none"> • Deje la unidad encendida durante unos momentos. Si la advertencia no aparece, apague la alimentación y desplace la unidad a un lugar cálido para evitar un cambio brusco de temperatura. Encienda la alimentación nuevamente después de unos minutos. 	-

Reproducción

Copia

Más información

Advertencias

Adaptador de CA


Si utiliza el adaptador de CA en países fuera de los EE.UU.

El adaptador de CA suministrado tiene una función de selección automática de tensión en la escala de corriente alterna de 110 V a 240 V.

USO DEL ENCHUFE ADAPTADOR DE CA

En caso de conectar el cable de alimentación de la unidad a un tomacorriente de CA que no sea de la serie American National Standard C73, emplee un enchufe adaptador de CA, denominado "Siemens Plug", como el mostrado. Consulte con su distribuidor JVC más cercano para obtener este enchufe adaptador.


Enchufe adaptador



Baterías

La batería suministrada es una batería de iones de litio. Antes de utilizar la batería suministrada o una batería opcional, lea las precauciones siguientes:

Terminales



- **Para evitar riesgos**
 - ... no quemará la batería.
 - ... no provoque cortocircuitos en los terminales. Manténgala alejada de objetos metálicos cuando no se utilice. Durante el transporte, asegúrese de que la tapa de la batería está colocada. Si la tapa de la batería está mal colocada, guarde la batería en una bolsa de plástico.
 - ... no modifique ni desmonte la batería.
 - ... no exponga la batería a temperaturas superiores a 60°C, puesto que la batería podría calentarse en exceso, explotar o incendiarse.
 - ... utilice solamente los cargadores especificados.
- **Para evitar daños y prolongar la vida útil**
 - ... no la someta a sacudidas innecesarias.
 - ... cárguela dentro del margen de temperatura de 10°C a 35°C. A temperaturas más bajas se requiere más tiempo de carga, y en algunos casos puede que incluso se detenga la carga. A temperaturas más altas puede resultar imposible terminar la carga, y en algunos casos puede que incluso se detenga.
 - ... guárdela en lugar fresco y seco. La exposición prolongada a temperaturas elevadas aumentará la descarga natural y reducirá el periodo de vida útil.
 - ... se debe cargar totalmente y luego descargar totalmente la batería cada seis meses cuando se guarde durante un periodo de tiempo prolongado.
 - ... cuando no se utilice, se debe retirar del cargador o dispositivo eléctrico, ya que algunas máquinas utilizan corriente incluso estando apagadas.

ATENCIÓN:



La batería que ha adquirido es reciclable. Por favor comunicarse al 1-800-8-BATTERY para información sobre como reciclar dicha batería.

(Sólo para EE.UU. y Canadá)

Soporte de grabación

• Asegúrese de seguir las siguientes pautas para evitar corromper o dañar los datos grabados.

- No doble ni tire el soporte de grabación, ni lo someta a una fuerte presión, sacudidas o vibraciones.
- No salpique el soporte de grabación con agua.
- No utilice, reemplace o almacene el soporte de grabación en lugares expuestos a una fuerte electricidad estática o a perturbaciones eléctricas.
- No apague la alimentación de la cámara ni retire la batería o el adaptador de CA durante la filmación o la reproducción, o al acceder de algún otro modo al soporte de grabación.
- No acerque el soporte de grabación a objetos que tengan un fuerte campo magnético o que emitan fuertes ondas electromagnéticas.
- No almacene el soporte de grabación en ubicaciones expuestas a altas temperaturas o a un alto grado de humedad.
- No toque las partes metálicas.
- Cuando formatea o borra los datos con la cámara, sólo se cambia la información de administración. Los datos no se borran del soporte de grabación por completo. Si desea eliminar por completo todos los datos, le recomendamos que utilice algún software disponible comercialmente diseñado para esta finalidad o que destruya físicamente la cámara con un martillo o procedimiento similar.

Disco duro

- No utilice la unidad cuando esté sujeta a vibraciones o sonidos fuertes.
- Si mueve la unidad bruscamente, la función de detección de caídas puede activarse y la alimentación se puede desconectar.

Pantalla LCD

- **Para prevenir daños a la pantalla LCD, NO**
 - ... presione con demasiada fuerza y evite los golpes.
 - ... coloque la cámara con la pantalla LCD hacia abajo.
- **Para prolongar la vida útil**
 - ... evite frotarla con un trapo basto.

Equipo principal

● Por seguridad, NO DEBE

- ... abrir el chasis de la cámara.
- ... desmontar o modificar el equipo.
- ... permitir que productos inflamables, agua u objetos metálicos entren en el equipo.
- ... extraer la batería ni desconectar el suministro de energía con el aparato encendido.
- ... dejar la batería colocada cuando la cámara no se utilice.
- ... colocar sobre el aparato ninguna fuente de llama sin protección, tales como velas encendidas.
- ... exponer el equipo a goteos o salpicaduras.
- ... dejar que polvo u objetos metálicos se adhieran al enchufe de alimentación o al tomacorriente de CA.
- ... insertar ningún objeto en la cámara.

● Evite utilizar este aparato

- ... en lugares sometidos a excesiva humedad o demasiado polvo.
- ... en lugares con hollín o vapor, por ejemplo, cerca de una cocina.
- ... en lugares sometidos a sacudidas o vibraciones excesivas.
- ... cerca de un televisor.
- ... cerca de aparatos que generen campos magnéticos o eléctricos fuertes (altavoces, antenas de emisión, etc.).
- ... en lugares sometidos a temperaturas extremadamente altas (superiores a 40°C) o extremadamente bajas (inferiores a 0°C).
- ... en lugares donde la presión atmosférica sea baja (más de 3000 m por encima del nivel del mar).

● NO deje el aparato

- ... en lugares donde la temperatura supera los 50°C.
- ... en lugares con humedad extremadamente baja (inferior al 35%) o extremadamente alta (superior al 80%).
- ... bajo luz solar directa.
- ... en un coche cerrado en verano.
- ... cerca de una calefacción.
- ... en lugares elevados, como encima de un televisor. La colocación del aparato en un lugar elevado mientras un cable está conectado puede provocar averías si alguien tropieza con el cable y el aparato cae al suelo.

● Para proteger el aparato, NO DEBE

- ... permitir que se moje.
- ... dejar caer el aparato ni golpearlo contra objetos duros.
- ... someterlo a sacudidas o vibración excesiva durante su transporte.
- ... mantener el objetivo dirigido hacia objetos demasiado brillantes durante largos periodos.
- ... exponer el objetivo a la luz solar directa.
- ... balancearlo excesivamente cuando utilice la correa de mano.
- ... balancearlo demasiado la bolsa de la cámara con la cámara dentro.
- ... deje la cámara en áreas donde haya polvo o arena, como en la playa.

● Para evitar que la unidad se caiga:

- Ajuste bien la correa de mano.
 - Si utiliza la cámara con un trípode, fije bien la cámara en el trípode.
- Si se le cae la cámara, puede herirse usted y dañarse la cámara.
Si un niño utiliza la unidad, un adulto deberá guiarle.

Declaración de conformidad

Número de modelo : GZ-MG750BU
Nombre comercial : JVC
Parte responsable : JVC AMERICAS CORP.
Dirección : 1700 Valley Road Wayne, N. J. 07470
Número de teléfono : 973-317-5000

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de la reglamentación FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar errores de funcionamiento.

Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este equipo ha sido examinado y cumple con los límites de dispositivos digitales Clase B, según el Apartado 15 de la reglamentación FCC.

Estos límites están diseñados para suministrar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar radiofrecuencia y si no se instala y emplea de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse desconectando y conectando la alimentación del equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas: Reoriente o recolocque la antena de recepción. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al del receptor conectado. Consulte con su distribuidor o con un técnico experimentado de radio/TV.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Especificaciones

Cámara	
Fuente de alimentación eléctrica	Con un adaptador de CA: DC 5,2 V, Con baterías: DC 3,6 V
Consumo eléctrico	1,8 W (si la luz se ajusta en "OFF" y la retroiluminación del monitor se ajusta en "ESTÁNDAR"), Consumo promedio: 1,8 A
Dimensiones (mm)	53 × 63 × 110 (2-1/8" × 2-1/2" × 4-3/8") (W × H × D: sin incluir la correa de mano)
Masa	Aprox. 250 g (0,55 lbs) (solo la cámara), Aprox. 280 g (0,61 lbs) (incluyendo la batería suministrada)
Entorno de funcionamiento	Temperatura de funcionamiento permitida: 0°C a 40°C (32°F a 104°F) Temperatura de almacenamiento permitida: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) Humedad de funcionamiento permitida: 35 % a 80 %
Dispositivo de captura de imagen	1/6" 800.000 píxeles
Área de grabación (vídeo)	410.000 píxeles (zoom óptico), 410.000 píxeles a 550.000 píxeles (zoom dinámico)
Área de grabación (imagen fija)	550.000 píxeles
Lente	F1,8 a F4,3, f= 2,2 mm a 85,8 mm (conversión de 35 mm: 41,5 mm a 1.619 mm)
Zoom (vídeo)	Zoom óptico: hasta 39x Zoom dinámico: hasta 45x Zoom digital: hasta 800x
Zoom (imagen fija)	Zoom óptico: hasta 39x
Formato de grabación de vídeo	SD-VIDEO estándar, Vídeo: MPEG-2, Audio: Dolby Digital (2 canales)
Formato de grabación de imágenes fijas	JPEG estándar
Grabación de soportes	Unidad de disco duro interna (80 GB), tarjeta microSD/microSDHC (disponible comercialmente)
Batería del reloj	Batería recargable
Adaptador de CA (AP-V30U)*	
Fuente de alimentación eléctrica	CA 110 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz
Salida	CC 5,2 V, 1,8 A
Temperatura de funcionamiento permitida	0°C a 40°C (32°F a 104°F) (10°C a 35°C (50°F a 95°F) durante la carga)
Dimensiones (mm)	78 × 34 × 46 (3-1/8" × 1-3/8" × 1-13/16") (W × H × D: sin incluir el cable ni enchufe de CA)
Masa	Aprox. 107 g (0,24 lbs)

* Si utiliza un adaptador de CA en el extranjero, utilice un enchufe adaptador comercialmente disponible para el país o región en la que se encuentre.

• Las especificaciones y el aspecto de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

30 Para obtener más información, consulte la Guía detallada del usuario
<http://manual.jvc.co.jp/index.html/>

MEMO

Introducción

Grabación

Reproducción

Copia

Más información

Términos

A	Adaptador de CA	6, 30	M	Mac	22
	Ajuste de la fecha/hora	8		Monitor LCD	28
	Ajuste del idioma	9	N	Número de imágenes	25
	Ajustes de menú	24	S	Software	21
	Apple	22		Soporte de grabación para imagen	12
B	Batería	6, 30	T	Tarjeta SD	12, 25
C	Cable USB	23		Tiempo de grabación	25
	CD-ROM	22	V	Visualización de archivos en un	
	Conexión AV	15, 20		televisor	15
	Configuración del reloj	9	W	Windows	21
	Copia (copia de seguridad) 16, 17, 18		Z	Zoom	10
	Copia (duplicado)	23			
E	Eliminación de archivos	14			

JVC